



سوئیچ نوری

DMAOPU1UxxS00x

شرح محصول

این دستگاه برای حفاظت از سیگنال های نوری به کار می رود. عملکرد این سیستم در حفاظت کانالی و حفاظت لاینی است. در حالت حفاظت از کانال، کارت ترانسپوندر به پورت W متصل شده و در حالت حفاظت لاینی خروجی Mux-DeMux به پورت W متصل است. به این ترتیب، می توانیم ترافیک ورودی را به پورت W انتقال دهیم که به هر دو مسیر M و P متصل است. در صورت قطع شدن M، به طور خودکار به P تبدیل می شود. ابعاد فیزیکی این دستگاه عبارتند از: (HxWxD) ۳۰۲x۴۸۲x۴۳ در مقیاس میلی متر.

مشخصات دستگاه (نمای جلو) عبارتند از:

- چهار ورودی کاری (W)
- چهار خروجی اصلی (M)

- چهار خروجی حفاظت (P)
 - یک LED برای برق دستگاه
 - چهار LED برای خروجی اصلی (نشان دهنده فعال بودن خروجی های اصلی برای هر سوئیچ)
 - چهار LED برای خروجی های حفاظت (نشان دهنده خروجی حفاظت فعال برای هر سوئیچ)
 - یک LED برای زمانی که هشدار جزئی روی سوئیچ نوری رخ می دهد.
 - یک LED برای زمانی که هشدار اصلی روی سوئیچ نوری رخ می دهد.
 - چهار LED برای هر سوئیچ، در صورت عدم وجود سیگنال
 - یک سوئیچ برای تنظیم مجدد دستگاه
 - یک پورت شبکه برای اتصال به سیستم
- از نمای پشت: شامل دو سوئیچ و دو کانکتور مربوط به پاور است.

Function of optical switch	number of ports	Part number
Sense Main	1	DMAOPU1U0MS001
	2	DMAOPU1U0MS002
	4	DMAOPU1U0MS004
Sense Main and protection	1	DMAOPU1UMPS001
	2	DMAOPU1UMPS002